


Indicador LED



Devolución pulsera no válida

## Qualica-RD 6001E

Caja colectora de gran capacidad para pulseras.



3 años de garantía

**Qualica-RD 6001E** es un dispositivo de control de acceso diseñado para recoger pulseras, puede operar de manera independiente o integrarse con tornos para un uso conjunto. Adecuado para aplicaciones de interior.

Cuando el dispositivo recibe una pulsera válida, activa automáticamente la apertura de las puertas conectadas. En caso de detectar una pulsera no válida, el sistema la devuelve a través de la ventana inferior tras el proceso de verificación.

**3 años de garantía.** Menor consumo de energía y bajo nivel de ruido. Indicador LED de estado de paso. Fácil de instalar y mantener.







## Especificaciones técnicas

Material de la estructura	Acero / Barniz al horno blanco y negro
Dimensiones	590 * 260 * 995mm
Peso neto	25kg/unidad
Fuente de alimentación	AC220V/110V, 50/60Hz
Voltaje de funcionamiento	24V CC
Consumo de energía	40W
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 75 °C
Humedad de funcionamiento	0 ~ 95% (sin condensación)
Entorno de trabajo	Interior/ exterior (con refugio)
Indicador LED	Sí


## Dimensiones (mm)



Vista superior



Vista lateral



Vista frontal

